

Распределитель видеосигнала TWIST-SW2x16 DB25

ПАСПОРТ



Назначение

Распределитель видеосигнала TWIST-SW2x16 DB25 предназначен для распределения двух композитных видеосигналов на 16 независимых выходов. Устройство может применяться для проверки видеосерверов для распределения сигнала между несколькими потребителями.

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур – от 0 до плюс 45°C
- относительная влажность воздуха – до 80%

Основные технические характеристики

1. Количество входных сигналов (BNC):	2 композит. видео, 1 В / 75 Ом или 2 аудио 1 В / 47 кОм)
2. Количество выходных сигналов (2хDB25):	16 видео / аудио – 1 В / 75 Ом
3. Полоса пропускания сигнала (на нагрузке 75 Ом)	10 Гц - 10 МГц (-3 дБ)
4. Уровень выходного видеосигнала (на нагрузке 75 Ом):	0.7 – 1.5 В +/-10% (регулируемый)
5. Питание:	12 (+/-10%) В DC (+ в центре)
6. Ток потребления, не более	0.7 А
7. Габаритные размеры (без кабелей)	360 x 75 x 45 мм



Рис.1. Общий вид устройства и положение основных элементов.

Порядок подключения

1. Подключить адаптер 12 В / 1 А DC к разъему питания (поставляется отдельно).
2. Произвести коммутацию необходимых входов и выходов устройства соответствующими кнопками по передней панели. Выбрать входное сопротивление для входов 1/2 (АУДИО / ВИДЕО) установкой соответствующей кнопки. Все режимы индицируются светодиодами.
3. Регулировка уровня входного сигнала выполняется отдельно по каждому входу.
4. Разъемы DB25 для подключения к серверу соединены параллельно.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность комплекта при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;

Устройство вышло из строя в результате подключения блока питания с недопустимым выходным напряжением или неисправного блока питания

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Распределитель видеосигнала TWIST-SW2x16 DB25

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------|
| 1. Распределитель видеосигнала TWIST-SW2x16 DB25 | - 1 шт; |
| 2. Интерфейсный кабель для подключения к видеосерверу | - 2 шт; |
| 3. Паспорт | - 1 шт. |

Дата выпуска _____

М.П.

ООО Компания ЭФ ЭФ

Представитель ОТК _____ Гордийчук И.Л.

М.П.

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____